



FICHE TECHNIQUE SON – TRIO

MATERIEL A FOURNIR PAR LA PRODUCTION

CONSOLE :

1 table de mixage numérique
Yamaha CL series – Soundcraft VI series – MIDAS PRO 2

STAGE RACK OU MULTIPAIR 24 IN / 8 OUT MINIMUM

Les retours sont gérés de la façade.

FACADE > Heill Acoustics / D'n'B – Avec SUBS

RETOURS > 4 retours Heill Acoustics MTD 112P ou D'n'B MAX115 sur 3 lignes

MICROS > selon patch ci-après (des équivalent PRO sont acceptés)

220 VOLTS sur le plateau à jardin (piano) centre (basse) et cour (batterie)

Pas de régie en cabine, merci

En cas de questions ou de problème, n'hésitez pas à me contacter, il existe toujours des solutions !





PATCH SON – TRIO

INPUT	INSTRUMENT	MIC / DI-BOX	PIEDS
1	BD INT (Batterie à cour)	Shure SM 91	-
2	BD EXT	AUDIX D6 / Shure Beta 52 / D112	Petit 1
3	SD TOP	AUDIX D4 / Shure Beta 57	Petit 2
4	SD TIMBRE	Shure SM 98 / Seinheiser BF 604	Pince
5	HH	Neumann KM 184	Petit 3
6	SD 2 TOP	Shure SM 98 / Seinheiser BF 604	Pince
7	SD 2 TIMBRE	Shure SM 98 / Seinheiser BF 604	Pince
8	TOM BASS	Shure SM 98 / Seinheiser BF 604	Pince
9	OH L	Neumann KM 184	Grand 1
10	OH R	Neumann KM 184	Grand 2
11	BASS DI (au fond centre)	DI BOX	-
12	BASS MICRO	Senheiser MD421	Petit 4
13	LOOPS L (au fond centre)	DI BOX	-
14	LOOPS R	DI BOX	-
15	BASS SYNTH L (au fond centre)	DI BOX	
16	BASS SYNTH R	DI BOX	
17	PAD SAMPLES L - BATTERIE	DI BOX	-
18	PAD SAMPLES R - BATTERIE	DI BOX	-
19	PIANO L (à jardin)	DI BOX ou Adaptateur XLR F/Jack M	-
20	PIANO R	DI BOX ou Adaptateur XLR F/Jack M	-
21	KORG L (à jardin)	DI BOX	-
22	KORG R	DI BOX	-
23	VOIX JC (à jardin)	Shure UNIDYNE (fourni)	Grand 3

PIEDS DE MICROS > 4 PETITS ET 3 GRANDS avec perchettes

OUTPUTS RETOURS		OUT
Aux 1	PIANO JARDIN > JC	1 RETOUR
Aux 2	BASSE FOND CENTRE > Laurent	1 RETOUR
Aux 3	BATTERIE COUR > Augustin	1 RETOUR